

### ACT-58H / ACT-58HC

#### 5,8 GHz Digitale Handsender



ACT-58H59 Handsender mit dynamischer Kapsel und AA Batterien  
ACT-58H80 Handsender mit Kondensatorkapsel und AA Batterien

ACT-58HC59 Handsender mit dynamischer Kapsel und Li-Ionen Akku  
ACT-58HC80 Handsender mit Kondensatorkapsel und Li-Ionen Akku

1. Sehr robustes Kunststoffgehäuse mit verschiedenen Farbringen zur besseren Identifizierung.
2. Wechselkopfsystem ermöglicht die Verwendung verschiedener Kondensator- oder dynamischer Systeme. Die spezielle Konstruktion des Mikrofonkorbes mit verschiedenen Metallebenen macht die Mikrofone sehr unempfindlich gegen Stöße und Schläge und reduziert gleichzeitig Poppgeräusche. Der obere Teil des Mikrofonkorbes kann einfach abgenommen und gereinigt werden.
3. Die ACT-Funktion ermöglicht einfaches Einstellen der Kanäle am Sender durch Infrarotsignal vom Empfänger.
4. Der Übertragungspegel ist auf 0 dB (microphone capsule input sensitivity) eingestellt. Der sehr breite Dynamikumfang erlaubt auch sehr laute Signale ohne Verzerrung.
5. Der Handsender für Akkubetrieb arbeitet mit einem Standard Li-Ionen Akku des Typs ICR 18500. Er kann direkt im Ladegerät MP-80 geladen werden. Der Ladezustand wird über LED's angezeigt.

Modell	ACT-58H	ACT-58HC
Frequenzband	ISM 5,8 GHz	
Modulationsart	Digital	
HF Sendeleistung	20 mW	
Mikrofone	ACT-58H59, ACT-58HC59 : dynamische Kapsel MU-59 ACT-58H80, ACT-58HC80 : Kondensatorkapsel MU-80	
Audio-Empfindlichkeit	0 dB = microphone capsule sensitivity	
Max. Eingangspegel	6,5 dBV	
Display	Helle LEDs zeigen Batteriestatus	
Gehäuse	Kunststoff, schwarz	
Abmessungen	51 × 257 mm (ø × L)	51 × 248 mm (ø × L)
Gewicht	ca. 235 g	ca. 255 g
Spannungsversorgung	2 × AA alkaline	1 × ICR 18500 Li-ionen
Ladegerät	- - -	MP-80 / MP-8
Art. Nr.	<b>ACT-58H59 150.104</b> <b>ACT-58H80 150.103</b>	<b>ACT-58HC59 150.107</b> <b>ACT-58HC80 150.106</b>