

MI-808T

In Ear Monitor Stereosender

Schaltbandbreite 24 MHz

Frequenzbereiche

620 - 644 MHz

716 - 740 MHz

823 - 832 MHz

weitere Frequenzbereiche auf Anfrage

Frequenzen

16 schaltbare, vorprogrammierte UHF-Frequenzen pro Frequenzbereich

Modulation/Oszillation

FM Stereo/ PLL-Synthesizer

HF-Ausgangsleistung

Min.: 10 mW

Max.: 100 mW

Übertragungsbereich

50 - 15.000 Hz

Stabilität

± 0,005 %

Nennhub ± 40 KHz

Klirrfaktor < 0.5%

Audioeingang

2 x Combobuchse, XLR/6,35 mm Klinke

Audioausgang

2 x 6,35 mm Klinke

Kopfhörerausgang

6,35 mm Stereo-Klinke mit regelbarer Lautstärke; ≥ 16 Ω

Antennenausgang TNC

Stromversorgung

Externes Netzteil DC 15 - 18 V

Abmessungen 210 x 206 x 44 mm

Gewicht ca. 1,1 kg

MI-808T

620 - 644 MHz Art.-Nr. 510.010

716 - 740 MHz Art.-Nr. 510.011

823 - 832 MHz Art.-Nr. 510.012



Robust und zuverlässig liefert das MI 808 überzeugende Audioqualität für Touring, TV/Rundfunk und Festinstallationen. PLL-Synthesizer-Technologie mit 16 vorprogrammierten, einstellbaren UHF-Frequenzen, Pilottonerkennung und Diversitytechnik mit zwei HF-Empfangsantennen am Taschenempfänger sorgen für einen sicheren Betrieb ohne HF-Aussetzer, Überlagerungen oder sonstige Störungen.

Die leicht bedienbare Sendeinheit im 9,5" Metallgehäuse verfügt über ein LC-Display zur Kanal / Frequenz, Audiopegel- und Limiter-Anzeige, Combo-Eingänge und einen Kopfhörerausgang mit Lautstärkereger. Der mit Mono- / Stereoumschalter, Lautstärke und Balanceregler ausgestattete Taschenempfänger erlaubt die exakte Kontrolle des eigenen Mix. Der schaltbare Limiter schützt das Gehör vor zu hohen Schalldrücken.

- Stereo-Sendeinheit
- Robustes 9,5"-Metallgehäuse
- 16 schaltbare, vorprogrammierte UHF-Frequenzen
- 4 Kanäle pro Frequenzbereich simultan und störungsfrei betreibbar
- PLL-Synthesizer-Technologie, Pilotton
- Übersichtliches LC-Display (grün/schwarz) für Audio-, Kanal-/Frequenz- und Namensanzeige
- Sperrfunktion zum Schutz gegen Fehlbedienung
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit, LED-Pegelanzeige (5-stufig) für Eingangssignal
- Mono-/Stereo-Umschalter
- Integrierter, schaltbarer Limiter
- Kopfhörerausgang mit Lautstärkereger
- Kombinierte XLR-/6,3 mm Klinkenanschlüsse (symmetrisch/unsymmetrisch)
- Abnehmbare TNC-Sendeantenne