






Vergleichstabelle der ACT-Serien 300-700-800



Empfänger				
				
	ACT-311B / ACT-312B	ACT-717B/ -727B/ -747B	ACT-71/ -72/ -74	ACT-818/ -828/ -848
Gehäusegröße	1/2 19" (auch Rackeinbau)	1/2 & 1 19"; (auch Rackeinbau)	1/2 & 1 19"; (auch Rackeinbau)	1/2 & 1 19"; (auch Rackeinbau)
Technologie	Analog	Analog	Analog	Digital
Gehäusematerial	Metall	Metall	Metall	Metall
Schaltbandbreite	24 MHz	24 MHz	72 MHz	64 MHz
Empfangsmethode	Antennen Diversity	True Diversity	True Diversity	Digital Diversity
Display	Backlit LCD	Color VFD	Color VFD	Color VFD
Voreingestellte Kanäle	112	104	400	216
Kunden-Frequenzen	961	0	2880	0
Voreingestellte kompatible Frequenzen	bis zu 16	bis zu 16	bis zu 48	bis zu 16
Kanaleinstellung	Scan & Sync	Scan & Sync	Scan & Sync	Scan & Sync
Angezeigte Funktionen	Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriestand Sender, HF & Audiopegel, Interferenz, Diversity, Verriegelung	Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriestand Sender, HF & Audiopegel, Interferenz, Diversity, Verriegelung	Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriestand Sender, HF & Audiopegel, Interferenz, Diversity, Verriegelung	Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriestand Sender, HF & Audiopegel, Interferenz, Diversity, Verriegelung
Rauschsperr - Squelch	Piloton & Noiselock	Piloton & Noiselock	Piloton & Noiselock	Piloton & Noiselock
Rauschsperr - Squelch	5-stufig einstellbar	5-stufig einstellbar	5-stufig einstellbar	5-stufig einstellbar
Kanalname einstellbar	nein	ja	ja	ja
Verriegelbare Tasten	ja	ja	ja	ja
Auto Dim / Helligkeit	ja	ja	ja	ja
Anzeige bei Interferenz	ja	ja	ja	ja
Anzeige HF Pegel	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Anzeige Audiopegel	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Anzeige Batterie Sender	ja	ja	ja	ja
SmartEQ & Antifeedback	nein	nein	nein	ja
Digitale Verschlüsselung	nein	nein	nein	256- bit
Bias Spannung im Antenneneingang	für alle Mipro Antennen und Verstärker	für alle Mipro Antennen und Verstärker	für alle Mipro Antennen und Verstärker	für alle Mipro Antennen und Verstärker
Antennenposition	abnehmbar, hinten oder vorne	abnehmbar, hinten oder vorne	abnehmbar, hinten oder vorne	abnehmbar, hinten oder vorne
Reichweite im Freifeld	bis zu 80 Meter	bis zu 100 Meter	bis zu 100 Meter	bis zu 100 Meter

Vergleichstabelle der ACT-Serien 300-700-800



Handsender				
	ACT-32H	ACT-72H	ACT-70H	ACT-80H
Gehäusematerial	ABS	Metall	Metall	Metall
Mikrofonkopf	Wechselkopf	Wechselkopf	Wechselkopf	Wechselkopf
Display	Batterievariante: LCD	LCD	LCD	LCD
Batteriestandsanzeige	ja	ja	ja	ja
Angezeigte Funktionen	Gruppe, Kanal, Batteriestatus, Error Code	Gruppe, Kanal, Batteriestatus, AF-Empfindlichkeit, Sendeleistung, Error Code	Gruppe, Kanal, Batteriestatus, AF-Empfindlichkeit, Sendeleistung, Error Code	Gruppe, Kanal, Batteriestatus, AF-Empfindlichkeit, Sendeleistung, Error Code, Verschlüsselung
Kanaleinstellung	Infrarot mit ACT-Funktion	Infrarot mit ACT-Funktion	Infrarot mit ACT-Funktion	Infrarot mit ACT-Funktion
Einschaltzeit	ca. 1,5 Sekunden	ca. 1,5 Sekunden	ca. 1,5 Sekunden	ca. 1,5 Sekunden
Griffgeräusche	minimal	minimal	minimal	minimal
Maximaler SPL	140 dB	142 dB	142 dB	150 dB
Digitale Verschlüsselung	nein	nein	nein	256-bit
Farbliche Kennzeichnung	ja	ja	ja	ja
Batterien	2*AA Alkaline Batterien	2*AA Alkaline Batterien	2*AA Alkaline Batterien	2*AA Alkaline Batterien
Betriebsdauer	12 - 14 Stunden	12 - 14 Stunden	12 - 14 Stunden	10 - 13 Stunden
Modell mit Akku	ACT-32HC (bis 15 h) (1* Li-Ionen Akku 18500)	ACT-72HC (bis 13 h) (1* Li-Ionen Akku 18500)	ACT-72HC (bis 13 h) (1* Li-Ionen Akku 18500)	ACT-72HC (bis 13 h) (1* Li-Ionen Akku 18500)
passendes Ladegerät	MP-80, MG-AL1	MP-80, MG-AL1	MP-80, MG-AL1	MP-80, MG-AL1
Bild der Akkuvariante				

Vergleichstabelle der ACT-Serien 300-700-800

Taschensender				
	ACT-32T	ACT-72T	ACT-70T	ACT-80T
Gehäusematerial	ABS	Metall	Metall	Metall
Steckverbinder	mini 4-pin XLR	mini 4-pin XLR	mini 4-pin XLR	mini 4-pin XLR
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
Batteriestandsanzeige	ja	ja	ja	ja
Angezeigte Funktionen	Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriestatus, AF-Empfindlichkeit, Sendeleistung, Mute, Verriegelung, Error Code	Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriestatus, AF-Empfindlichkeit, Sendeleistung, Mute, Verriegelung, Error Code	Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriestatus, AF-Empfindlichkeit, Sendeleistung, Mute, Verriegelung, Error Code	Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriestatus, Audio Limiter, EQ, Phase, AF-Empfindlichkeit, Sendeleistung, Mute, Verriegelung, Error Code
Kanaleinstellung	Infrarot mit ACT-Funktion	Infrarot mit ACT-Funktion	Infrarot mit ACT-Funktion	Infrarot mit ACT-Funktion
Einschaltzeit	ca. 1,5 Sekunden	ca. 1,5 Sekunden	ca. 1,5 Sekunden	ca. 1,5 Sekunden
Mute-Taste	ja	ja	ja	ja
Externe Mute-Taste	optional	optional	optional	optional
Audio-Empfindlichkeit	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar
HF Sendeleistung	High / Low einstellbar	High / Low einstellbar	High / Low einstellbar	High / Low einstellbar
Verriegelung	ja	ja	ja	ja
Digitale Verschlüsselung	nein	nein	nein	256-bit
Batterien	2*AA Alkaline Batterien	2*AA Alkaline Batterien	2*AA Alkaline Batterien	2*AA Alkaline Batterien
Betriebsdauer	12 - 14 Stunden	12 - 14 Stunden	12 - 14 Stunden	12 - 14 Stunden
Modell mit Akku	ACT-32TC (bis 13 h) (1* Li-Ionen Akku 18500)	ACT-72TC (bis 13 h) (1* Li-Ionen Akku 18500)	ACT-70TC (bis 13 h) (1* Li-Ionen Akku 18500)	ACT-70TC (bis 13 h) (1* Li-Ionen Akku 18500)
passendes Ladegerät	MP-80, MG-AL1	MP-80, MG-AL1	MP-80, MG-AL1	MP-80, MG-AL1
Bild der Akkuvariante				

*Der Vergleich basiert auf veröffentlichten Spezifikationen. MIPRO und ACT sind registrierte Trademarks von MIPRO Electronics.

*Änderungen vorbehalten.