

### AD-808

#### 4 Kanal Antennen-Combiner

**Frequenzbereich**

470 - 960 MHz

**Dämpfung**

0 ± 2dB

**Sendeleistung**

Min.: 10 mW (in Deutschland)

Max.: 100 mW (+ 20 dBm)

**Eingangssignal-Anzeige**

wenn „Threshold“ > + 6 dBm

**Eingänge**

4 x TNC-Buchse

**Ausgang**

1 x TNC-Buchse, Speisespannung (+8 V)

**Netzanschluss**

externes Netzteil 12-15 V DC / 760 mA

**Stromaufnahme**

9,12 W (760 mA)

**Abmessungen**

210 x 206 x 44 mm

**Gewicht**

1,1 kg

AD-808

Art.-Nr. 180.006



Mit dem aktiven 4-Kanal Antennencombiner AD-808 (4 in 1) können bis zu vier Sendeeinheiten über eine einzelne Sendeantenne betrieben werden (Einsatz bei In-Ear Systemen). Dadurch werden Intermodulationsverzerrungen, „Rauschen“ und Signalaussetzer reduziert. Im Lieferumfang sind die TNC-TNC Verbindungskabel enthalten.