

MA-100

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

50 W (max.), 35 W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich

50 - 18.000 Hz ± 3 dB

Frequenzbereich 518-832 MHz

Frequenzen

bis zu 16 vorprogrammiert

Lautsprecher

5" Breitbandlautsprecher

Anschlüsse

Line-Out (3,5 mm Klinke)

Line-In (3,5 mm Klinke)

Mic-In (6,35 mm Klinke)

Speisung

externes Schaltnetzteil 100 - 240 V AC
und 14,8 V / 2,6 Ah Li-Ionen Akku

Ladezeit

ca. 4 Stunden

Betriebszeit

10 bis 12 Stunden Dauerbetrieb

Abmessungen

135 x 140 x 240 mm

Gewicht 1,9 kg

MA-100SB

Art.-Nr.

5NB 518 - 542 MHz 210.055

6A 620 - 644 MHz 210.056

6B 644 - 668 MHz 210.057

8AD 823 - 832 MHz 210.030

MA-100DB

Art.-Nr.

5NB 518 - 542 MHz 210.058

6A 620 - 644 MHz 210.059

6B 644 - 668 MHz 210.060

8AD 823 - 832 MHz 210.033



MA-100SB mit integriertem 1-Kanal-Empfänger



MA-100DB mit integriertem 2-Kanal-Empfänger

Handlich, robust und absolut mobil. Tragbares Beschallungssystem für drinnen und draußen. Akkubetrieben, kabellos. Die MA-100 ist ein vielseitiges Lautsprechersystem für nahezu alle mobilen Anwendungen. Handlich, leicht und an jedem Ort sofort einsatzbereit. Sie ist auch ohne technische Vorkenntnisse problemlos bedienbar und kann einfach von Hand, oder mit einem Tragegurt über der Schulter getragen werden. Ideal für Informations- und Verkaufsveranstaltungen, Kundgebungen, Prozessionen, Messen, Schulfeste, Führungen, Auktionen, Straßenkünstler u. v. m. Die kompakte Anlage ist mit einem wieder aufladbarem Lithium-Ionen Akku für bis zu 12 Stunden Betriebszeit ausgestattet

- Kabellos für maximale Bewegungsfreiheit.
- Großer Übertragungsbereich und beste Sprachverständlichkeit.
- Ausgangsleistung 50 Watt (max.) mit 5"-Lautsprecher für klare und kraftvolle Wiedergabe.
- Netz- oder Akkubetrieb möglich: externes Schaltnetzteil (100-240V AC) und integrierte Akkuladeeinheit, sowie 14,8 V Akku für bis zu 12 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladedauer.
- Tragegriff für einfachen Transport von Hand oder mit einem Tragegurt über der Schulter; integriertes Stativgewinde.
- Integrierter Mediaplayer mit USB-Anschluss und Aufnahmefunktion.
- 1 bzw. 2 Empfangsmodul(e) mit bis zu 16 vorprogrammierten UHF-Frequenzen und automatischer Frequenzwahl- und Einstellungsfunktion (SCAN-/ACT-Funktion), zur Verwendung von Funkmikrofonen oder Taschensendern in Verbindung mit Ansteck- oder Nackenbügelmikrofonen.
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen.
- Line-Out Anschluss für die Übernahme des Empfängersignals mit einer externen Verstärkeranlage oder zusätzlichen Lautsprechersystemen.



MA-100DB Bedienteil