

### MA-505

#### Mobiler Lautsprecher

##### Ausgangsleistung

100 W (RMS), 145 W (max.)

Klirrfaktor < 1%

##### Übertragungsbereich

50 - 18.000 Hz ± 3 dB

##### Frequenzbereich

716-740 MHz

740-764 MHz

823-832 MHz

##### Frequenzen

16 vorprogrammierte Frequenzen

##### Lautsprecher

1" Hochtöner, 8" Breitband

##### Anschlüsse

Line-Out (3,5 mm Klinke)

Line-In (3,5 mm Klinke)

Mic In (6,35 mm Klinke)

##### Speisung

internes Schaltnetzteil 240 V AC

und 14,8 V / 2,6 Ah Akku

Ladezeit ca. 4 Stunden

##### Betriebszeit

9 bis 10 Stunden Dauerbetrieb

##### Abmessungen

285 x 400 x 225 mm

Gewicht 8,5 kg

**MA-505** Art.-Nr. 210.011

##### MA-505R2

716 - 740 MHz Art.-Nr. 210.034

740 - 764 MHz Art.-Nr. 210.035

823 - 832 MHz Art.-Nr. 210.036

##### MA-505R2 DPM3

716 - 740 MHz Art.-Nr. 210.012

740 - 764 MHz Art.-Nr. 210.013

823 - 832 MHz Art.-Nr. 210.014



Die MA-505 ist ein leistungsstarkes mobiles Beschallungssystem von Mipro. Hier wurde Flexibilität neu erfunden. Mit wahlweise einem eingebauten MP3-Player (USB/SD-Karte) oder modularem CD/ USB-Player, inklusive Fernbedienung sowie Bluetooth-Empfänger und bis zu 5 anschließbaren Mikrofonen (2 x drahtlos integrierte Empfänger, 2 x drahtlos modulare Empfänger; 1 x drahtgebunden) ist dieses System für jeden Auftritt gewappnet. Durch den Einsatz eines Sendemoduls kann das Audiosignal an beliebig viele zusätzliche Empfänger oder andere mobile Lautsprecher gesendet werden.

Mit einem 145 Watt 2-Wege-System trotz es jeglichen Anforderungen bei Sprach-, Gesangs- und Musikanwendungen mit mittleren bis größeren Gruppen. Aufgrund des leistungsstarken langlebigen Lithium Akkus ist eine zuverlässige Stromversorgung bei geringem Gesamtgewicht gewährleistet. Der stabile Tragegriff und der Stativflansch ermöglichen einen schnellen und einfachen Aufbau in nahezu jeder Umgebung. Die MA-505 ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Bau mobiler Beschallungssysteme.

- 145 Watt Class D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad.
- 2-Wege-Lautsprecher mit Limiter.
- Optionales Sendemodul (MT-91) mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere Lautsprechersysteme der MA Serie übertragen werden kann.
- Betrieb über externes Netzteil (100-240 V AC) oder Lithium Akku (integrierte Akkuladeeinheit) mit bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit.
- optionaler USB/SD-Player/Recorder mit LCD-Bildschirm, Aufnahme-funktion sowie individuellem Lautstärkereglern.
- optionaler CD/USB-Player/Recorder inkl. Fernbedienung nachrüstbar.
- Bluetooth-Schnittstelle für das einfache Übertragen von Musik über Handy, Laptop, I-Pad oder ähnlichen Bluetooth-Fähigen Audiogeräten.
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärkeregelung). VOP – Voice Priority Funktion (das Audiosignal des CD/USB/SD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird).
- 4-stufige Akkuanzeige zeigt den Betriebs- und Ladestatus an.
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen.
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer Audiogeräte.
- Tragegriff für einfachen Transport von Hand; integrierter Stativflansch.
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Fernbedienung/Netzkabel).
- MA-505R2: Inklusive eingebautem Doppelpempfänger.
- MA-505R2 DPM3: Inklusive eingebautem Doppelpempfänger und eingebautem MP3-Player (SD-Karte, USB-Anschluss).

