

MA-708

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

100 W (RMS), 170 W (max.)

Klirrfaktor

< 1%

Übertragungsbereich

50 - 18.000 Hz ± 3 dB

Lautsprecher

Hochtöner 1" Druckkammertreiber (Titan)

8" Neodym-Tieftöner

Aktive Frequenzweiche

2,5 kHz, 12 dB/Oktave

Anschlüsse

Line-Out (Cinch)

Line-In (Cinch)

MIC-In (Kombi-Stecker XLR-Klinke)

6,35 mm Klinke

Speisung

Eingebautes Schaltnetzteil 90 - 264 V AC
und 2 x 12 V / 4 Ah Akkus

Ladezeit

ca. 8 Stunden

Betriebszeit

bis zu 8 Stunden

Abmessungen

545 x 336 x 325 mm

Gewicht

15 kg

MA-708

Art.-Nr. 210.005

MA-708D

Art.-Nr. 210.006



Dieses aktive Beschallungssystem füllt mit satten 170 Watt Leistung die Lücke zwischen der MA-707 und der MA-808. Durch die außergewöhnlich klare Klangwiedergabe kann sie für Sprache, Gesang oder Musik eingesetzt werden. Die MA-708 bietet durch die integrierten Akkus mit bis zu acht Stunden Betriebszeit eine hohe Flexibilität – überall dort wo kein Stromnetz vorhanden ist, oder keine Kabel verlegt werden können.

- Ergonomisches Design.
- Extrem robustes Gehäuse mit ausziehbarem Handgriff und Rollen für mühelosen Transport.
- Ausgangsleistung 170 Watt (max.).
- Außergewöhnlich klarer Klang und hohe Reichweite durch Class D/AB Verstärker und 2-Wege Lautsprechersystem mit Hochtöner aus Titan und Neodym Tieftöner.
- Netz- oder Akkubetrieb möglich: eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit ; integrierte 12 V Akkus für bis zu acht Stunden Betriebszeit.
- Optionaler CD Spieler mit USB-Anschluss und Fernbedienung.
- Bis zu 4 Funkmikrofone oder Taschensender simultan verwendbar (optional - zwei UHF Empfangsmodule MRM-70 und ein UHF Doppel-Empfangsmodul MRM-72 nötig).
- Einbauschacht für optionales Empfangsmodul MRM-72 oder einen Einbausender MTM 90, mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere Lautsprechersysteme der MA Serie übertragen werden kann.
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärkerregelung).
- VOP – Voice Priority – Funktion (das Audiosignal des CD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird).
- Echofunktion.
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone und Taschensender
- Anzeige des aktuellen Batteriestands über 4-Segment-LED-Anzeige.
- Line-In (Cinch) und Mic (Kombibuchse XLR/Klinke)
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer, aktiver Lautsprecher oder größerer PA-Anlagen.
- Klinke-Anschluss (4-polig) für den Betrieb eines weiteren, passiven Lautsprechers.
- MA-708D: Inklusive eingebautem CD-Player (MP3-fähig, USB-Anschluss).

