

MT-91 MT-92 MTM-92

1 Kanal-Sendemodule

Funktionsprinzip

Sender (UHF)

Modulation

PLL-Synthesizer

Frequenzbereich

716-740 MHz

740-764 MHz

823-832 MHz

(weitere Frequenzbereiche auf Anfrage)

Frequenzen

bis zu 16 vorprogrammiert

Ausgangsleistung

10 mW / 100 mW (umschaltbar)

Nebenaussendung

< -45dBm

Nennhub

± 40 kHz

Abmessungen

220 x 57 x 190 mm

Gewicht

410 g

MT-91

716 - 740 MHz Art.-Nr. 280.007

740 - 764 MHz Art.-Nr. 280.008

823 - 832 MHz Art.-Nr. 280.009

MT-92

716 - 740 MHz Art.-Nr. 280.010

740 - 764 MHz Art.-Nr. 280.011

823 - 832 MHz Art.-Nr. 280.012

MTM-92

716 - 740 MHz Art.-Nr. 280.013

740 - 764 MHz Art.-Nr. 280.014

823 - 832 MHz Art.-Nr. 280.015



MT-91



MT-92



MTM-92

Die MT/ MTM Sendemodule ermöglichen die Vernetzung mehrerer, mit MRM-70 Empfangsmodulen ausgestatteten Aktivboxen der Mipro MA Serie oder auch mit stationären Empfängern der ACT Serie.

Die „Plug & Play“-Module sind für verschiedene Modelle entwickelt:

- MT-91: für MA-505
- MT-92: für MA-909
- MTM-92: für MA-708 und MA-808