

### MTS-100

#### Stationärer Sender

<b>Frequenzbereich</b>	863-865 MHz
lizenzfreies Frequenzband	
<b>Tuner Verfahren</b>	PLL Synthesized
<b>Frequenzsetup</b>	16 einprogrammierte Kanäle
<b>Schaltbandbreite</b>	2 MHz
<b>Kanalraster</b>	125 kHz
<b>Modulation</b>	2 FSK
<b>Sendeleistung</b>	einstellbar <10mW (Low), <50mW (High)
<b>Reichweite</b>	bis 100 Meter
<b>Übertragungsbereich</b>	50 Hz~10 kHz
<b>max, Eingangspiegel</b>	<15V RMS (Line In)
<b>Audioeingang</b>	XLR / Klinke Kombibuchse
<b>Empfindlichkeitsschalter</b>	Mic / Line
<b>Phantomspeisung</b>	
<b>Antennenanschluß</b>	1xTNC, 50Ω
<b>Stromquelle</b>	Externes Netzteil 12-15 V DC
<b>Abmessungen</b>	210 × 44 × 206 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 1,1 kg
<b>MTS-100</b>	<b>Art.Nr. 410.006</b>



- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Anzeige aller relevanter Parameter.
- Betrieb im lizenzfreien Frequenzband: EU 863-865 MHz mit einem Empfangsbereich von bis zu 100 m Reichweite.
- Störungsresistent gegenüber Bluetooth, WLAN und 2,4-GHz-Funkübertragungen.
- Digitale Verschlüsselung für eine sichere Signalübertragung schützt vor nicht autorisierten Zuhörern.
- Kristallklarer Klang und sehr gute Sprachverständlichkeit.