

### MT-91 / MT-92 / MTM-92

#### 1 Kanal-Sendemodule

##### Funktionsprinzip

Sender (UHF)

##### Modulation

PLL-Synthesizer

##### Frequenzbereich

518-832 MHz

##### Frequenzen

bis zu 16 vorprogrammiert

##### Ausgangsleistung

10 mW / 100 mW (umschaltbar)

##### Nebenaussendung

< - 45 dBm

##### Nennhub

± 40 kHz

##### Abmessungen

220 x 57 x 190 mm

##### Gewicht

410 g

MT-91		
		Art.-Nr.
5NB	518 - 542 MHz	280.051
6A	620 - 644 MHz	280.052
6B	644 - 668 MHz	280.053
8AD	823 - 832 MHz	280.009

MT-92		
		Art.-Nr.
5NB	518 - 542 MHz	280.054
6A	620 - 644 MHz	280.055
6B	644 - 668 MHz	280.056
8AD	823 - 832 MHz	280.012

MTM-92		
		Art.-Nr.
5NB	518 - 542 MHz	280.057
6A	620 - 644 MHz	280.058
6B	644 - 668 MHz	280.059
8AD	823 - 832 MHz	280.015



MT-91



MT-92



MTM-92

Die MT/ MTM Sendemodule ermöglichen die Vernetzung mehrerer, mit MRM-70 Empfangsmodulen ausgestatteten Aktivboxen der MIPRO MA Serie oder auch mit stationären Empfängern der ACT Serie.

Die „Plug & Play“-Module sind für verschiedene Modelle entwickelt:

MT-91:	für MA-505
MT-92:	für MA-909 und MT-92A
MTM-92:	für MA-708 und MA-808