

ACT-70T

Professioneller analoger Breitband- Taschensender

Schaltbandbreite 72 MHz
Frequenzbereich 482-554 MHz
554-698 MHz
718-790 MHz

Sendeleistung

10 mW / 50 mW einstellbar

Nennhub < ±40kHz

Nebenaussendung <-55dBc

Lautstärke-Einstellung (6 Stufen)
+12dB, +6dB, 0dB, -6dB, -12dB, -18dB

Display LCD

Max. SPL 142 dB

Reichweite > 100 m

Spannungsversorgung

2 x AA Batterien

Betriebsdauer

20 h (mit Alkaline Batterien)

Gehäuse

Metall (Magnesiumlegierung)

Gewicht ca. 78 g

Abmessungen 63×70×25 mm

ACT-70T

554 - 626 MHz Art.-Nr. 130.018

626 - 698 MHz Art.-Nr. 130.019

718 - 790 MHz Art.-Nr. 130.020



- Stabile PLL-Schaltung. Automatische Synchronisation mit der Frequenz des Empfängers durch die patentierte MIPRO ACT™ -Funktion (Auto Channel Targeting).
- Sehr kleiner Taschensender mit robustem Metallgehäuse aus spezieller Magnesium-Legierung.
- Antenne, Netzschalter und Mini -XLR-Eingang befinden sich auf der Oberseite des Senders.
- Das hintergrundbeleuchtete LCD Display zeigt Kanal, Empfindlichkeit, HF- Ausgangsleistung, Stummschaltung , Batteriestatus sowie Sperr- und Fehlerinformationen an.
- Die innovativ gestaltete Batterieabdeckung ermöglicht den einfachen und schnellen Zugang zu den Bedienelementen - verhindert jedoch gleichzeitig eine ungewollte Bedienung aus Versehen.