

### BC 100

kabelgebundenes  
Grenzflächenmikrofon  
mit Schalter

kabelgebundener  
Mikrofonsockel mit Schalter

drahtloses  
Grenzflächenmikrofon  
mit Schalter

drahtloser  
Mikrofonsockel mit Schalter

**Eingebautes Mikrofon:**  
Grenzfläche: halbe Niere

**Frequenzgang:** 50Hz - 20 kHz

**Max. SPL:** 132 dB

**Mic-In:** Mini-XLR 4 pol

**Mic-Out:** XLR

**Ein- /Ausschalter**

**Abmessungen** 100x55x150 mm

**Gewicht** ca. 170 g

**BC-100** Art. Nr. 630.001



Das BC-100 ist eine universelle Mikrofonbasis, die für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden kann.

- Als Grundgerät ist das BC-100 ein Grenzflächenmikrofon mit Halbnieren-Charakteristik und Ein-/ Ausschalter, das über XLR Kabel direkt an Mischpulte angeschlossen werden kann.
- Wenn in die obenliegende Mini-XLR Buchse ein Mikrofon eingesteckt wird, und der hintenliegende Schalter umgestellt wird, dient das BC-100 als kabelgebundene Mikrofonbasis mit Ein-/Ausschalter für alle Mikrofone mit Mini-XLR Stecker.
- Durch Entfernen der untenliegenden Bodenplatte kann man den Innenraum mit einem ACT-32T Taschensender bestücken. Somit wird das BC-100 eine drahtlose Mikrofonbasis als Grenzflächenmikrofon oder für aufgesteckte Schwanenhalsmikrofone.