

### MA-909

#### Drahtloser Audiomischer

##### Anschlüsse

Line-Out (Cinch), Line-In (Cinch),  
MIC-In (Kombi-Stecker XLR/Klinke)

##### Klirrfaktor

< 0,5 %

##### Übertragungsbereich

50 - 15.000 Hz  $\pm$  3 dB

##### Speisung

Eingebautes Schaltnetzteil 100 - 240 V AC

##### Abmessungen

420 x 44 x 200 mm

##### Gewicht

5,2 kg

MA-909 Art.-Nr. 210.001

MA-909D Art.-Nr. 210.002



Der kompakte, professionelle Drahtlosmischer MA-909 ist ein Durchbruch im Bereich drahtloser Lautsprechersysteme und die ideale Schnittstelle für existierende Installationen in Schulen und Mehrzweckhallen. Mit dem MA-909 können Sie die Verbindung zu mehreren Lautsprechern bzw. zu bestehenden Festinstallationen jetzt auch kabellos herstellen, umständliche Lautsprecherverkabelungen sind somit hinfällig.

Der MA-909 arbeitet dabei als Kommandozentrale. Die Eingangssignale von bis zu zwei Drahtlos-Kanälen, einem kabelgebundenen Mikrofon und anderen externen Zuspieldgeräten (z. B. CD- oder DVD-Player) können gleichzeitig gemischt und als ein Summensignal über die eingebaute Sendeeinheit an externe Empfänger gesendet werden.

Das 19 $\frac{1}{2}$  HE-Metallgehäuse ist für den Einschub von bis zu zwei UHF-Empfangsmodulen MRM 70, eines UHF-Sendemoduls MT 92 und den Einbau eines CD-Players ausgelegt.

Weitere Anschlussmöglichkeiten sind für kabelgebundene Mikrofone und andere externe Zuspieldgeräten (Kassettenrekorder, Submixer, etc.) vorgesehen. Das Summensignal des Mixers kann von den Line-Out-Buchsen abgegriffen werden.

#### Weitere Ausstattungsmerkmale

- Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregelung.
- PegelEinstellung für Master, Line und MIC.
- EQ-Schalter für Musik und Sprache.
- Eine Sende- und zwei Empfangsantennen (TNC-Anschlüsse).
- MA 909D: mit integriertem CD-Spieler-Modul.